非固定制 ADSL 使用 Mac OSX 連接 HiNet 步驟





Q搜尋 系統偏好設定 New 0120 桌面與螢幕 一般 Mission 語言與地區 安全性與隱私 Spotlight 通知 Dock 保護程式 Control 能源節約器 鍵盤 滑鼠 觸控式軌跡板 印表機與 顯示器 聲音 掃描器 \ast (a)M $\langle \mathbf{k} \rangle$ 網路 藍牙 iCloud Internet 延伸功能 共享 帳號 Ť: 18 使用者與群組 分級保護控制 聽寫與語音 日期與時間 輔助使用 App Store 啟動磁碟 **Time Machine**

步驟2:點選【網路】

	網路	Q. 搜尋	
	位置: 自動	•	
USB 1000 LAN (小) 自行指定的 IP Wi-Fi 顾聞	狀態:	已連線 「USB 10/100/1000 LAN」有自行分配的 IP 位 址,將無法連接 Internet。	
● 藍牙 PAN 未連線	設定 IPv4:	使用 DHCP \$	
• ThundeIt 橋接器	IP 位址:	169.254.200.183	
未連線	子網路遮罩:	255.255.0.0	
	路由器:		
	DNS 伺服器:		
	搜尋網域:		
+ - *		進階… ?	
按鎖頭一下,以進行更改	°	協助我… 回復 套用	

步驟 3: 點選左下角【鎖頭】圖示,並輸入個人本機密碼解鎖

步驟4:點選左下角【+】符號,新增一個介面服務。介面選取【PPPoE】,乙 太網路選擇有線網路孔的名稱,如本範例有線網孔名稱為 USB 10/100/1000 LAN。

	網路	Q. 搜尋
請選取介	面並輸入新服務的名稱。 介面: PPPoE	0
USB 1000 L/ 自行指定的 IP Z	広網路: USB 10/100/1000 LAN	Wi-Fi
• 藍牙 PAN 未連線	取消	
● ThundeIt 橋接器 <> 未連線	[詞問]加入新網路 已知的網路會自動加入。如 路,您就必須手動選擇網路	1果沒有可用的已知網 §。
+ - &-	✔ 在選單列中顯示 Wi-Fi 狀態	進階… ?
按鎖頭一下防止進一步更改	。 協助我…	回復 套用

步驟 5:「帳號名稱」欄位中輸入 HiNet 配發給您的用戶識別碼 xxxxxxx@hinet.net,「密碼」欄位中輸入 HiNet 用戶密碼,可視需要勾選 「記錄這個密碼」和「在選單列中顯示 PPPoE 狀態」,並點選「連線」即完成 設定。PS:帳號中 HN 不用輸入。

	網路	Q 搜尋
	位置: 自動	
● USB 1000 LAN 自行指定的 IP	狀態: 尚未設定	
PPPoE 尚未設定		
	PPPoE 服務名稱: 需要時由 ISP 提供	
● 藍牙 PAN	帳號名稱: 76416878@hinet.net	
未建線	密碼: ••••••	
● ThundeIt 橋接器 < ··· >	✓ 記錄這個密碼	
	連線	
+ - &-	✓ 在選單列中顯示 PPPoE 狀態	進階… ?
按鎖頭一下防止進一步更改	ζ。 協助我…	回復 套用

步驟6:按【套用】,上列設定便儲存並立即連線。

	網路	Q.搜尋
USB 1000 L 自行指定的 IP PPF M+19	不套用更動而直接連線會使用先前的設定。您 連線之前套用您的更動嗎? 不套用 取消 套用	要在
 Wi-Fi 開闭 藍牙 PAN 未連線 ThundeIt 橋接器 未運線 	PPPoE 服務名稱: <u>需要時由 ISP 提供</u> 帳號名稱: 76416878@hinet.net 密碼: ✓ 記錄這個密碼 連線	t
+ - *	✔ 在選單列中顯示 PPPoE 狀態	進階… ?
接鎖頭一下防止進一步更改。	協助我…	回復 套用